

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen

Postbus 5236
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00
F (050) 820 00 08
E callvoip@callvoip.nl
W www.callvoiptelefonie.nl

Korte gebruiksinstructie Yealink T46G

v070416MT



Gefeliciteerd!

Voor u staat de Yealink SIP-T46G - een zeer uitgebreide IP-telefoon, ideaal voor telefonie-intensieve werkplekken zoals secretariaat of balie. De telefoon ziet er professioneel en aantrekkelijk uit, is voorzien van een groot TFT kleurscherm en duidelijke programmeerbare knoppen; is zeer intuïtief in gebruik en laat zich in hoge mate aanpassen aan de wensen van u, degene die hem de komende tijd zal gaan gebruiken!

In deze verkorte handleiding vindt u basisuitleg bij het toestel, en uitleg bij de meest gebruikte handelingen zoals in de wacht zetten en doorverbinden.

Uitleg bij de meest voorkomende handelingen:

1. Een gesprek opzetten

- Neem de hoorn op → u hoort een kiestoon
- Toets het nummer in en druk op # [kiezen] → het toestel gaat gelijk bellen

2. Luidsprekerfunctie

- De speaker / luidspreker zet u aan met de luidsprekertoets (rechts onder)
- Als u de hoorn laat liggen en een nummer draait, wordt de speaker gebruikt
- Als u de speakertoets gebruikt tijdens een gesprek schakelt u over op speaker
- U kunt naar wens wisselen tussen hoorn, speaker, headset en ziet rechtsboven in het display hoe het gesprek op dat moment staat ingesteld

3. Gebruik van een headset

- U kunt een gesprek aannemen op de headset door op de headsetknop te drukken.
- Eénmaal hierop ingesteld blijft de instelling zo staan (lampje brandt)
- Pak de hoorn / druk op de speakertoets om over te schakelen naar hoorn/speaker

4. Een gesprek aannemen

- U kunt een gesprek op veel verschillende manieren aannemen:
 - > neem de hoorn
 - > druk de headsetknop in
 - > druk de speakertoets in
 - > druk op toets [BEANTWOORDEN] in het display als het toestel rinkelt
 - > druk op de snelknipperende lijntoets als de oproep binnenkomt

5. Een tweede, derde, etc. gesprek

- Als er een tweede gesprek binnenkomt tijdens een eerste gesprek, dan kunt u deze aannemen door op de snelknipperende lijntoets te drukken of op BEANTWOORD in het display
- Als er MEERDERE gesprekken actief zijn, dan ziet u dit rechtsboven in het display met de indicatie x/y waarbij x het gesprek is dat actief is en y het aantal gesprekken dat er in totaal actief is. Met de pijltjestoetsen kunt u door de actieve gesprekken lopen en zien welk nummer erbij hoort. U blijft gewoon in uw gesprek maar ziet enkel de gegevens van gesprekken in de wacht.
- U kunt gesprekken vanuit de wachtstand gewoon doorverbinden door het gesprek in het display te zien en dan via de displaytoetsen door te verbinden.
- U kunt wisselen tussen gesprekken door de lijntoetsen te gebruiken

6. Een gesprek beëindigen

- U kunt een gesprek beëindigen door op de displaytoets [beëindigen] te drukken.
- U kunt ook de hoorn opleggen, de headsetknop indrukken om te beëindigen of de speaker indrukken om het gesprek te beëindigen.

7. Een nummer herhalen

- Om een nummer te herhalen druk rechts op het toestel op de toets met de twee pijltjes en bijschrift [REDIAL]. U komt in het log met uitgaande gesprekken.
- Drukt u nu NOGMAALS op de toets REDIAL dan belt u het bovenste en dus laatste gebelde nummer.
- Of: navigeer met de pijltjes naar het gewenste gesprek en druk op REDIAL

8. MUTE gebruiken (beller kan u niet horen, u de beller wel)

- Met de MUTE toets zet u uw luidspreker even uit, handig als u moet hoesten, een collega een snel antwoord wilt geven of ruggespraak wilt houden. U hoort de beller echter ook en de beller ervaart niet dat hij in de wacht staat (geen wachtmuziek)
- U ziet in uw display een icoontje als teken dat de luidspreker uit is

9. Beller in de wacht zetten

- Zet een beller als volgt in de wacht:
 - > druk op de displaytoets WACHT
 - > of druk op de button HOLD
 - > of druk op de brandende lijntoet
- Als de beller in de wacht staat, hoort hij wachtmuziek van de CallvoipTelefonie Simmpl telefooncentrale.
- NB: als u wilt doorverbinden is het NIET nodig de beller eerst in de wacht te zetten, dat gebeurt automatisch

10. Gesprek doorverbinden

- Zonder aankondiging / ruggespraak:
 - > druk in het display op [DOORVERBINDEN]
 - > druk het verkorte nummer van uw collega of lange nummer
 - > en dan gelijk nogmaals op displaytoets [DOORVERBINDEN]
- Met aankondiging / ruggespraak
 - > druk in het display op [DOORVERBINDEN]
 - > druk het verkorte nummer van uw collega of lange nummer gevolgd door #
 - > hou ruggespraak met uw collega en zodra u wilt doorverbinden:
 - > druk dan gelijk nogmaals op displaytoets [DOORVERBINDEN]
- In plaats van de displaytoets doorverbinden kunt u ook de toets TRANSFER rechts op uw toestel (met twee hoorntjes) gebruiken

CallvoipTelefonie.nl ^{TG}

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 – 820 00 00
F: 050 – 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoiptelefonie.nl

