

Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen

Postbus 5236 9700 GE Groningen

- т (050) 820 00 00
- F (050) 820 00 08
- E aanvraag@callvoip.nl
- W www.callvoip.nl

Callvoip gespreksrapportages opvragen

De Callvoip telefooncentrale biedt een geavanceerde rapportage module waar je specificaties en gespreksrapportages kunt opvragen. Je hebt een basisfilter, een geavanceerd filter en je kunt de gespreksselectie downloaden om deze in excel verder te filteren.

Naast de rapportageregels (Call Detail Records – CDR's) heb je de bereikbaarheidsmonitor tot je beschikbaar. Voor meer informatie, zie: https://www.callvoip.nl/ondersteuning/extra-features/bereikbaarheidsmonitor/

CDR's: de gespreksregels

Log in op de Callvoip telefooncentrale en kies links in de menubalk optie [Rapporten].

Simpl	Callvoip Telefonie.nl^{v9}					Receptioniste Jann 001.tcdemo
6	CDRs					
DASHBOARD						Advanced filter
7.						
	ALL ANSWERED 266	Answered / Unanswered	Incoming / Outgoing ~	All period -		
	Directeur Rob 002	SOS Solutions	00:00:00	23-04-2015 16:41	Niet beantwoord	23-04-2015 16:41
\equiv	SOS Solutions 500	Directeur Rob 002	00:00:00	23-04-2015 16:41	Niet beantwoord	23-04-2015 16:41
	Onderdelen Magazijn +31502053395	+31654324461	00:00:00	22-04-2015 10:18	Niet beantwoord	22-04-2015 10:18
RAPPORTEN	Onderdelen Magazijn +31502053395	+31507850463	00:00:00	21-04-2015 17:54	Niet beantwoord	21-04-2015 17:54
Ø .	+31502302694	VB: Fax van de garage +31502053395	00:01:04	25-03-2015 11:45	25-03-2015 11:45	25-03-2015 11:46
INSTELLINGEN	+31619867127 +31619867127	+31502053393	00:00:00	21-01-2015 20:08	Niet beantwoord	21-01-2015 20:08
	+31619867127	Bike en Scooterworld +31502053393	00:00:00	21-01-2015 20:08	Niet beantwoord	21-01-2015 20:08
	Directeur Rob +31502053030	+31655774645	00:00:00	12-01-2015 13:51	Niet beantwoord	12-01-2015 13:51
	Belroute vd garage 3395	Directeur Rob 002	00:00:19	12-01-2015 13:41	12-01-2015 13:41	12-01-2015 13:41
	BZU 1704158G +31502053391	+31508200000	00:00:05	01-05-2015 16:18	01-05-2015 16:18	01-05-2015 16:18

Op de rapportenpagina vind je de gespreksdetailregels (call detail records of CDR's): een overzicht van alle gespreksregels, met de meest recente bovenaan.

Deze gespreksregels worden gepresenteerd in een aantal kolommen zodat je snel kunt zien of het gaat om een inkomend of uitgaand gesprek, wat de duur is, en op welke datum en tijd werd gebeld en het gesprek werd beëindigd.

Als een inkomend gesprek op een groep van bijvoorbeeld 5 toestellen overgaat, en door één van de 5 toestellen in de groep wordt aangenomen, dan zal dit gesprek er ook in 5 regels instaan waarvan er bij 4 regels staat dat het gesprek niet beantwoord werd, en bij één regel dat het gesprek wel is beantwoord.

Als je de muis op een waarde in één van de drie rechter kolommen houdt (alle drie met een datum) krijg je een relatieve tijdsindicatie te zien, bv. vandaag, gisteren, afgelopen vrijdag.

ING BANK 5041280 IBAN NL66INGB0005041280 BIC INGBNL2A KVK 02066541 BTW NL1041.63.252.B01

Basisfilter gespreksregels

Bovenaan de pagina zie je het totaal aantal gesprekken en het aantal aangenomen gesprekken. Hier kun je de gespreksregels filteren.

Sinnel	CallvoipTelefonie.nl ^{T9}					Receptioniste Jann 001.tcdemo
•=	CDRs					
DASHBOARD						Advantation of Films
To						
	ALL ANSWERED 266	Answered / Unanswered	Incoming / Outgoing -	All period -		
	Van 0	Naar 0	Gespreksduur 0	Gebeld op 🕯	Opgenomen op 0	Opgehangen op 0
	Directeur Rob	SOS Solutions	00:00:00	23-04-2015 16:41	Niet beantwoord	23-04-2015 16:41
GEBRUIKERS	SOS Solutions 500	Directeur Rob 002	00:00:00	23-04-2015 16:41	Niet beantwoord	23-04-2015 16:41
	Onderdelen Magazijn +31502053395	+31654324461	00:00:00	22-04-2015 10:18	Niet beantwoord	22-04-2015 10:18
RAPPORTEN	Onderdelen Magazijn +31502053395	+31507850463	00:00:00	21-04-2015 17:54	Niet beantwoord	21-04-2015 17:54
	+31502302694	VB: Fax van de garage +31502053395	00:01:04	25-03-2015 11:45	25-03-2015 11:45	25-03-2015 11:46
	+31619867127 +31619867127	+31502053393	00:00:00	21-01-2015 20:08	Niet beantwoord	21-01-2015 20:08
	+31619867127	Bike en Scooterworld +31502053393	00:00:00	21-01-2015 20:08	Niet beantwoord	21-01-2015 20:08
	Directeur Rob +31502053030	+31655774645	00:00:00	12-01-2015 13:51	Niet beantwoord	12-01-2015 13:51
	Belroute vd garage 3395	Directeur Rob	00:00:19	12-01-2015 13:41	12-01-2015 13:41	12-01-2015 13:41

Hiertoe heb je drie dropdown-menu's waar je de gewenste selecties kunt maken: wel/niet beantwoord, inkomend/uitgaand en een voorselectie van een aantal periodes:

748	ANSWERED	Answered / Unanswered		Incoming / Outgoing	[All period 👻
		Answered / Unanswered		Incoming / Outgoing	1	All period
Van ‡		N Answered	G	Incoming	G	Last month
+31508200000		Be Unanswered	00	Outgoing	16	This month
						Last week
					16	This week
						Yesterday
					16	Today

Maak je selecties om snel en gericht een beeld te krijgen van de belverkeersstromen en verdeling daarvan in de gebruiksomgeving.

ALL ANSWERED	Answered ~	Incoming	This month -]	
Van ‡	Naar ‡	Gespreksduur ‡	Gebeld op 🗘	Opgenomen op ‡	Opgehangen op 🗧
+31508200000	Belroute Dierenkliniek Elze +31502053391	00:00:05	16:08	16:08	16:08
+31508200000	Romap (demo) 210415AB via RH +31502053385	00:00:06	16:07	16:07	16:07
+31408449926	Romap (demo) 210415AB via RH +31502053385	00:00:05	06-05-2015 13:45	06-05-2015 13:45	06-05-2015 13:45
+31408449926	Romap (demo) 210415AB via RH +31502053385	00:00:05	06-05-2015 10:48	06-05-2015 10:48	06-05-2015 10:48
+31408449926	Romap (demo) 210415AB via RH +31502053385	00:00:05	06-05-2015 10:36	06-05-2015 10:36	06-05-2015 10:36

Geavanceerd filter gespreksregels

Wil je de gesprekregels verder analyseren? Gebruik daarvoor de geavanceerde filterfunctie. Je activeert het geavanceerde filter met de gele button [Advance filter] rechtsbovenaan de pagina:

Advanced filter	Export
-----------------	--------

De geavanceerde filtermogelijkheden zijn een aanvulling op het basisfilter, dus de ingevulde waarden in het basisfilter blijven gehanteerd en met de geavanceerde filtermogelijkheden kun je dit resultaat verder uitfilteren.

Let op: je kunt ingevulde waarden uit het filter wissen door deze weg te halen.

		From (number/extension)		Gebeld op				
			Ψ.	Enter date	00:00		Enter date	23:59
		To (number/extension)		Opgenomen op				
			Υ	Enter date	00:00		Enter date	23:59
				Opgehangen op				
				Enter date	00:00		Enter date	23:59
ALL 5	ANSWERED 5	Answered		Incoming		This month		

Het geavanceerde filter volgt de volgende opties toe:

- [From] Filter op een nummer of intern toestel dat heeft gebeld
 LET OP: noteer het nummer in formaat 31xxx (bv: 050-8200000 is 31508200000)
- [To] Filter op een nummer of intern toestel dat werd gebeld
 LET OP: noteer het nummer in formaat 31xxx (bv: 050-8200000 is 31508200000)
- [Gebeld op] Filter op een tijdsinterval waarin gesprekken plaatsvonden
- [Opgenomen op]: Filter op een tijdsinterval waarin gesprekken werden beantwoord
- [Opgehangen op] Filter op een tijdsinterval waarin gesprekken werden beëindigd

Opmerkingen bij datumfilters: als je bij de datum-filters alleen de linker kalenderdatum invult dan wordt de periode van dat moment tot nu gebruikt. Wil je alleen de betreffende datum, vul dan in de rechter kalender ook die datum in.

Voorbeeld: interval is 1 januari 2020 gehele dag

Gebeld op				
05/01/2020	00:00		01/01/2020	23:59
Voorbeeld: interval vana	f 1 januari 2020 tot nu	1		
Gebeld op				
05/01/2020	00:00		Voer datum in	 23:59
Voorbeeld: interval is all	es vóór 1 februari 2020	0		
Gebeld op				
Voer datum in	00:00		01/02/2020	23:59

Gespreksregels downloaden

Als je de gewenste selectie heeft gemaakt dan kun je deze downloaden naar een .csv bestand (= comma separated value) dat je kunt inlezen in Excel.

Als je het .csv opent zie je de waarden in excel-kolommen weergegeven.

Een handige eerste filteroptie is om in Excel in menu [Gegevens] de optie [Filter] in te schakelen. Je krijgt per excel-kolom dan een filteroptie waar je op de gewenste waarde kunt filteren. Je kunt filters van meerdere kolommen tegelijk gebruiken.

						data-20	015-05-10 17-42 - Mi	crosoft Excel
					\frown	Gata 20	010 00 10 <u>1</u> 7 40 101	crosort excer
Besta	nd Start Invoegen P	Pagina-indeling	Formules	Contr	olaren beelo	d		
Van Acces	Van Van Van andere s web tekst bronner →	Best. Alles verbind. vernw.	 Verbindingen Eigenschapper Kopp. bewerke 	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $		/issen pnieuw toep. eavanceerd ko	ekst naar Duplicaten olommen verwijderen	Gegevensvalidatie Same
	Ext. geg. ophalen		Verbindingen	S	orteren en filtere	en	Н	ulpmiddelen voor gege
	A	B	umber Filter ni	iet actief			Filter actief	
_1 f	rom.number 💌 from.nam	e 🔻	C	D		E	F	G
	Sorteren van A naar Z		rom.type 💌	to.number 🝷	to.name	Ţ	to.type	call.duration 💌 ca
_ Z ↓	Sorteren van Z naar A		xtension	201	Balie GR		extension	12
. 4	Sorteren op kleur) - F	xtension	201	Balie GR		extension	14
. : 🚽	Filter uit from nome wirsen		xtension	201	Balie GR		extension	0
· (^^	Enter uit from name wissen		xtension	201	Balle GR		extension	0
	F <u>i</u> lteren op kleur	►	xtension	201	Balle GR		extension	/3
· 8	Tekst <u>f</u> ilters			1	Balle GR		extension	21
· •	Zoeken	KIIK OP Ne	t filtericoon en	in hot	Balle GR		extension	148
1	Roden	aefilterde	resultaat wilt	e in net in	Balle GR		extension	9
1	Rondloop 1 GR	teruazien:	de rest wordt	niet	Balle GR		extension	20
1	Rondloop 1 RO	getoond.		1	Balie GR		extension	50
1	Rondloop 2 RO	Als een fil	ter actief is ku	n ie dit	Balio GR		extension	41
1	Spreekkamer 1 GR	herkenner	n aan de weerd	ave 1	Balie GR		extension	37
1	Spreekkamer 1 RO	van het fil	tericoon bover	naan de 👖	Balie GR		extension	0
1		kolom.		1	Balie GR		extension	0
1	Spreekkamer 2 RO		xtension	201	Balie GR		extension	23
1	Spreekkamer 3 KO	-	xtension	201	Balie GR		extension	0
1			xtension	201	Balie GR		extension	36
2	OK	Annuleren	xtension	201	Balie GR		extension	14
וטכני	то то то доз Ардалеек		xtension	201	Balie GR		extension	0
1396	103 Apotheek	RO e	extension	201	Balie GR		extension	0
		-						

Aan het aantal regels kunt zien om hoeveel gesprekken het gaat.

Dit aantal wordt linksonder in de statusbalk weergegeven.

Als je een filterselectie kopieert en in een nieuw blad plakt, kun je ook het totale aantal seconden (kolom Call Duration) berekenen. Deze call duration in seconden kun je dan delen door 60 om minuten te krijgen.

De bereikbaarheidsmonitor

De bereikbaarheidsmonitor is eigenlijk de verwerkte versie van de belregels. De bereikbaarheidsmonitor kijkt alleen naar inkomende gesprekken. Je kunt deze per uur, dag en week bekijken en dan per nummer.

De statistieken worden automatisch bijgewerkt, zonder page reload, dus ideaal voor een monitor aan de muur van uw inbound callcenter team!



Meer informatie over de bereikbaarheidsmonitior? Ga naar: <u>https://www.callvoip.nl/ondersteuning/extra-features/bereikbaarheidsmonitor/</u>

Voorbeelden gespreksrapportages opvragen:

1. Je wilt de specificaties gedurende één dag van één toestel opvragen

Instructie:

- in het basisfilter zijn geen instellingen nodig
- open het geavanceerde filter
- bij [FROM] vul je het interne toestelnummer in van het betreffende toestel

- bij alle drie datumvelden (gebeld op, opgenomen op en opgehangen op) vul je in beide kalendervelden de dag in waarvan u de specificaties wilt opvragen. In het voorbeeld is dit 1 mei.

	[From (number/extension) Receptie RO 101 -	Gebeld op 01-05-2015 00 Opgemomen op 01-05-2015 00 Opgehangen op 01-05-2015 00 Olapschangen op 01-05-2015 00	01-00 - 01-00 - 01-00 - 01-00 - 01-00 - 01-00	+2015 23.59 +2015 23.59 +2015 23.59 +2015 23.59	
ALL 9	ANSWERED 9	Answered / Unanswered	Incoming / Outgoing	- All period		
Van 0		Naar :	Gespreksduur :	Gebeld op :	Opgenomen op :	Opgehangen op :
Receptie RO +31505015500		+31505416070	00:02:19	01-05-2015 16:48	01-05-2015 16:48	01-05-2015 16:50
Receptie RO		Balie GR 201	00:01:06	01-05-2015 16:31	01-05-2015 16:31	01-05-2015 16:32
Receptie RO 101		Overleg RO 108	00:00:25	01-05-2015 15:05	01-05-2015 15:05	01-05-2015 15:06
Receptie RO		Balie GR 201	00:00:57	01-05-2015 14:31	01-05-2015 14:31	01-05-2015 14:32
Receptie RO 101		Administratie RO 113	00:08:07	01-05-2015 13:30	01-05-2015 13:30	01-05-2015 13:38

2. Je wilt de specificaties gedurende de afgelopen week van het verkoopteam (3 medewerkers) bekijken

Instructie:

- basisfilter: kies [last week] (voor een eerdere week: gebruik het advanced filter)
- open het geavanceerde filter
- kies bij [From] het interne nummer van één van de drie verkoopteamleden
- je krijgt nu de analyse te zien; herhaal dit voor de overige 2 verkoopteamleden



- of: laat [From] leeg > je krijgt alle data in de gewenste periode van ALLE toestellen

	From (number/extension)	Gebeld op			
		Enter date 🛗 00:00	Enter date	23:59	
	To (number/extension)	Opgenomen op			
		Enter date 🛗 00:00	Enter date	23:59	
		Opgehangen op			
		Enter date 🛗 00:00	Enter date	23:59	
				_	
ALL ANSWERED 265 238	Answered / Unanswered -	Incoming / Outgoing -	Last week -		
Van :	Naar :	Gespreksduur :	Gebeld op 🗧	Opgenomen op :	Opgehangen op :
Marieke Timmer +31508200000	+31502053391	00:00:05	16:08	16:08	16:08
Marieke Timmer	+31502053385	00:00:04	16:07	16:07	16:07

- klik nu op [Export] en laadt het .csv bestand in Excel

Export

- filter het excelbestand op kolom [from.name]

1 f	rom.number 🛐 from.name	2 - T	from.type 💌	to.nu
Az↓	<u>S</u> orteren van A naar Z		extension	3150
Z↓	Sorteren van Z naar A		extension	3150
	Sorteren op kleur	Þ	extension	3165
~	Filter uit from name wissen		extension	3165
^	Eilter alt from hanne wisser		extension	3130
	Filteren op kleur	P	extension	3130
	Tekst <u>f</u> ilters	•	extension	3165
	Zoeken	Q	extension	3168
\checkmark	🖂 (Alles selecteren)		extension	3158
	Arnold Boersma		extension	3157
	Bauke van den Akker		extension	3120
	Marieke Timmer	=	extension	3165
	- meldteksten nummer		extension	3150
	Projecten 205		extension	3123
	Ralf Gerrits		extension	3126
			ovtoncion	2120

3. Je wilt weten hoeveel uitgaande gesprekken je de afgelopen maand heeft ontvangen op het balietoestel

Instructie:

- kies bij het basisfilter: [This month] (of een andere periode) en open het geavanceerde filter

- vul bij [From] het interne nummer in van het betreffende balietoestel en kies: [Outgoing]

	[From (number/estension) Balie GR 201 - To (number/estension) -	Gebeld op Enter date	Enter date	1 23:59 1 23:59 1 23:59	
ALL 15	ANSWERED	Answered / Unanswered -	Outgoing -	This month -		
Van :		Naar :	Gespreksduur :	Gebeld op ‡	Opgenomen op :	Opgehangen op :
Balie GR +31505015500		+3281567858	00:02:42	08-05-2015 14:18	08-05-2015 14:18	08-05-2015 14:21
Balie GR +31505015500		+3281567858	00:00:32	08-05-2015 14:12	08-05-2015 14:13	08-05-2015 14:13
Balie GR +31505015500		+3281567858	00:00:00	08-05-2015 14:12	Niet beantwoord	08-05-2015 14:12
Balie GR +31505015500		+31205693000	00:02:39	07-05-2015 21:00	07-05-2015 21:00	07-05-2015 21:02
Balie GR +31505015500		+31205693000	00:03:16	07-05-2015 20:55	07-05-2015 20:55	07-05-2015 20:58

4. Je wilt een overzicht van het aantal keren en de data dat een bepaald specifiek nummer naar de organisatie heeft gebeld.

Instructie:

- open het geavanceerde filter en vul bij **FROM** het nummer in dat je zoekt (31xxx)
- kies bij het basisfilter: [Incoming]

			From (number/extension)	Gebeld op							
			31508200000	Enter date	00:00		Enter date	1	23:59		
			To (number/extension)	Opgenomen op							
				Enter date	00:00		Enter date	Ċ.	23:59		
				Opgehangen op							
				Enter date	00:00		Enter date		23:59		
_						_					
	^{ALL} 3	ANSWERED	Unanswered	 Incoming	¥	All period					
	Van :		Naar	Gespreksduur :		Gebeld op 🕯		Opgeno	men op :	Opgehangen op	50
	+31508200000		Dhr. Eikenaar +31502053011	00:00:00		07-01-2015 13:06		Niet bear	ntwoord	07-01-2015 13:06	
	+31508200000		alternatief +31502053031	00:00:00		27-08-2014 13:45		Niet bear	ntwoord	27-08-2014 13:45	
	+31508200000		Belroute vd garage +31502053031	00:00:00		17-08-2014 17:13		Niet bear	ntwoord	17-08-2014 17:13	



Callvoip Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T: 050 - 820 00 00 F: 050 - 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoip.nl

